

DCNM-PS2 Bộ chuyển mạch cấp nguồn DICENTIS



Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn được sử dụng kết hợp với Bộ Chuyển Mạch Cấp Nguồn Cho Thiết Bị Âm Thanh để cấp thêm nguồn cho mạng DICENTIS. Thiết bị chuyển mạch Ethernet tích hợp kết nối tất cả thiết bị trong hệ thống lại với nhau trong một mạng và hỗ trợ kết nối nối tiếp, giúp kết nối thiết bị DICENTIS này với thiết bị DICENTIS khác; thậm chí có thể kết nối thiết bị DICENTIS cuối trong mạch với thiết bị chuyển mạch cấp nguồn (âm thanh) để tạo cấp dự phòng.

Thiết bị cấp nguồn không có điều khiển người dùng và có thể điều khiển đầy đủ từ xa.

Chức năng



Điều khiển và đèn báo

- Công tắc nguồn điện ở phía sau để cấp nguồn trên thiết bị chuyển mạch cấp nguồn.
- Led phía trước cho biết: màu xanh lá cây (bật nguồn), màu hổ phách (chế độ chờ), nhấp nháy (không có kết nối với hệ thống).
- Led phía sau cho biết: màu xanh lá cây (tình trạng nguồn trên mỗi ổ điện), màu đỏ (quá tải đối với mỗi ổ điện).
- Màu vàng và màu hổ phách của đèn led Ethernet cho mỗi ổ điện.
- Ổ điện độc lập; một ổ điện bị ngắn mạch sẽ không ảnh hưởng đến các ổ khác.
- Hỗ trợ tính năng cắm vào là chạy dễ dàng.

Kết nối liên thông

- Nguồn điện cung cấp đầu vào lưới điện dải tự động.

- ▶ Không cần cấu hình mạng
- ▶ Tương thích hoàn toàn với chuẩn Ethernet (IEEE802.3) và OMNEO
- ▶ Hỗ trợ kết nối nối tiếp với cáp dự phòng
- ▶ Chế độ chờ giúp tiết kiệm năng lượng

- 1 ổ cắm với Ethernet không có nguồn, tương thích với RJ45.
- 3 ổ cắm với Ethernet có nguồn công suất cao (144 W), tương thích với RJ45.
- 1 ổ cắm với Ethernet có nguồn công suất thấp (15 W), tương thích với RJ45.

Thông tin về các quy định

Khu vực	Điều chỉnh	Thông/tuân thủ quy định
Châu Âu	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937
Toàn cầu	DOC	EN ISO 22259:2021
Liên hiệp Anh	UKCA	DECL UK DCNM-PS2

Bao gồm bộ phận

Số lượng	Thành phần
1	Bộ chuyển mạch cấp nguồn DICENTIS DCNM-PS2

Thông số kỹ thuật

Điện	
Điện áp đầu vào (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Tần số lưới điện	50 Hz; 60 Hz
Công suất tiêu thụ (W)	530 W
Điện áp nguồn cho hệ thống (VDC)	48 VDC
Tổng công suất nguồn	3 x 144 W + 15 W

Cơ

Kiểu lắp	Lắp từ mùng; Lắp trên bàn
Kích thước (C x D x R) (mm) để sử dụng đặt trên bàn có chân	92 mm x 440 mm x 400 mm
Kích thước (C x D x R) (in) để sử dụng đặt trên bàn có chân	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
Kích thước (C x R S) (mm) để sử dụng cho từ mùng 19", có giá đỡ	880 mm x 483 mm x 400 mm
Kích thước (C x R S) (in) để sử dụng cho từ mùng 19", có giá đỡ	3,5 in x 19 in x 15,7 in
Phía trước giá đỡ (mm)	40 mm
Phía trước giá đỡ (in)	1,6 inch
Phía sau giá đỡ (mm)	360 mm
Phía sau giá đỡ (in)	14,2 inch
Trọng lượng (kg)	7.40 kg
Trọng lượng (lb)	16.31 lb
Mã màu (RAL)	RAL 9017 đen giao thông

Đặc tính môi trường

Nhiệt độ vận hành (°C)	0 °C – 45 °C
Nhiệt độ vận hành (°F)	32 °F – 113 °F
Nhiệt độ bảo quản (°C)	-20 °C – 70 °C
Nhiệt độ bảo quản (°F)	-4 °F – 158 °F
Nhiệt độ vận chuyển (°C)	-20 °C – 70 °C
Nhiệt độ vận chuyển (°F)	-4 °F – 158 °F
Độ ẩm tương đối khi vận hành, không ngưng tụ (%)	5% – 96%

Thông tin đặt hàng**DCNM-PS2 Bộ chuyển mạch cấp nguồn**

Công tắc để cung cấp công suất bổ sung cho các thiết bị DICENTIS, bộ chuyển mạch Ethernet tích hợp.

Cần có DCNM-LSYS.

Mã đơn hàng **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Dịch vụ

EWE-DCNMPS-IW G.h b.h 12th bộ chuyển mạch

DICENTIS

12 months warranty extension

Mã đơn hàng **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**



<https://www.keenfinity-group.com>