

BVMS Professional 14.0



BVMS Professional представляет собой уникальную IP-систему видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное управление цифровым видео, аудио и данными с использованием любых IP-сетей. Это лучшая система управления видео для устройств систем видеонаблюдения от , использующая уникальные возможности камер и записывающих решений от . Она включает интерфейсы и стандарты для интеграции систем и решений других производителей.

Система обладает исключительной надежностью. Она продолжает работать даже при сбое сервера управления и серверов записи.

Современная интеллектуальная система видеонализа Edge Video Content Analysis и непревзойденная технология записи, способная управлять до 2000 камер с использованием одного сервера записи, значительно снижают общую стоимость владения.

Программное обеспечение предоставляется в виде электронной лицензии по электронной почте.

- ▶ Снижение совокупной стоимости владения: до 2000 камер управляются с единого сервера, что снижает расходы на установку и эксплуатацию.
- ▶ Встроенная устойчивость: операции продолжают выполняться даже при сбое нескольких компонентов системы.
- ▶ видео с максимальной функциональностью: лучшее решение для пользователей, объединяющее камеры с BVMS.
- ▶ Интеграция: интеграция камер сторонних производителей, систем хранения и других систем в BVMS.
- ▶ ИТ-среды и безопасность данных: преимущества полной ИТ-совместимости от установки до ежедневного управления при сохранении безопасности данных.

Нормативная информация

Общий регламент по защите данных

Общий регламент по защите данных (GDPR) был введен 25 мая 2018. Этот регламент будет напрямую применяться во всех странах-членах ЕС без необходимости разработки дополнительного законодательства на национальном уровне. Поскольку информация, собираемая, обрабатываемая и хранимая системами видеонаблюдения, признается «критичной», GDPR может оказать значительное влияние на работу всех систем видеонаблюдения в Европе.

BVMS включает в себя необходимые функциональные возможности для обеспечения соблюдения требований GDPR в организации.

Замечания по установке и настройке

Ограничение ответственности

Данное программное обеспечение не предназначено для использования в любых системах или приложениях, где сбой ПО может привести к риску для безопасности. Пользователь несет ответственность за

проверку совместимости ПО и его отдельных функций и целевого приложения, в частности в вопросах точности и безопасности.

Руководство по проектированию систем BVMS опубликовано на следующем веб-сайте:

[База знаний Keenfinity](#).

В руководстве по проектированию систем обобщена информация о структуре BVMS. Кроме того, приводятся инструкции по планированию системы BVMS с камерами и системами хранения. Основное внимание в документе уделяется системе BVMS в сочетании с VRM.

BVMS Enterprise

Несколько систем BVMS Lite, Plus, Professional или DIVAR IP можно объединить в одну систему BVMS Enterprise System.

Камеры в контексте системы	200000
Камер на оператора	10000
Подсистемы	От 10 подсистем с 1000 камер на систему до 100 подсистем с 100 камер на систему.

Software Assurance

За последние несколько лет сложность систем безопасности значительно возросла. Способна ли ваша система справляться с рисками безопасности так же эффективно, как раньше? С соглашением Software Assurance вам не о чем беспокоиться: мы всегда готовы оказать помощь и обеспечить работоспособность вашей системы. С условиями соглашения Software Assurance можно ознакомиться на следующем веб-сайте:

[О соглашении Bosch Software Assurance](#)

Технические характеристики

В примечаниях к выпуску представлен подробный обзор изменений, которые добавлены по сравнению с предыдущей версией BVMS.

В спецификациях по архитектуре и проектированию подробно описаны возможности системы.

Оба документа доступны на следующей веб-странице:

[База знаний Keenfinity](#)

Системные ограничения

i Замечание

Системные ограничения основаны на рекомендациях по оборудованию.

Максимальное количество рабочих станций	100
Максимальное количество IP-устройств	2000 (из которых до 128 декодеров)
Максимальное число объектов в режимах реального времени и воспроизведения	9999
Максимальное число панелей охранной сигнализации	20 (512 детекторов на панель) или 40 (256 детекторов на панель)
Максимальное число цифровых видеорегистраторов	50
Максимальное число VRM	125
Максимальное число поддерживаемых событий (с регистрацией в журнале) в секунду	1000
Максимальное число поддерживаемых событий (без регистрации в Logbook) в секунду	2500
Максимальная пиковая нагрузка событий в секунду (в течение 60 минут)	5000
Максимальное число событий/с с камер ONVIF	500
Размер журнала	4 ГБ

i Замечание

Размер журнала можно увеличить, обновив выпуск Microsoft SQL Server Express Edition, входящий в пакет установки BVMS.

Языки

Компонент	Языки
Руководство по быстрой установке	Английский, французский, немецкий, китайский и испанский
Руководство по конфигурации	Английский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, финский, французский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), русский, чешский, греческий, польский, шведский, латвийский, литовский, турецкий и корейский

Компонент	Языки
Руководство по эксплуатации	Английский, немецкий, голландский, итальянский, португальский, финский, французский, испанский, китайский (упрощенное письмо), китайский (традиционное письмо), русский, чешский, греческий, польский, шведский, латвийский, литовский, турецкий и корейский
Программное обеспечение	Русский, английский, арабский, венгерский, вьетнамский, нидерландский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский (традиционное письмо), китайский (упрощенное письмо), корейский, немецкий, норвежский, польский, португальский, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, чешский, шведский, японский

Рекомендации по оборудованию

Камеры

Все камеры производства можно использовать согласно положению о совместимости устройств, доступному в сообществе Security and Safety в следующей статье:

[Практическое руководство: BVMS — совместимость устройств](#)

BVMS — это система управления видео, сертифицированная на соответствие стандартам ONVIF Profile S, G и T.

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager

Компонент	Описание
Операционная система	Windows Server 2016 (64-разрядная версия) Windows Server 2019 (64-разрядная версия) Windows Server 2022 (64-разрядная) Windows Server 2025 (64-разрядная) Windows 10 Enterprise LTSC 2021* Windows 11 Pro (64-bit) (25H2)*
ЦП	Intel Xeon Silver 4110 (2,1 ГГц, 8 ядер) Intel Xeon Silver 4410Y (2,0 ГГц, 12 ядер)
ОЗУ	16 ГБ
Свободное пространство на диске	30 ГБ (+15 % жесткого диска после установки)
Сеть	Карта сетевого интерфейса 1 гигабит/с

* Windows 10 и Windows 11 не поддерживаются для Video Recording Manager.

Operator Client

Компонент	Описание
Операционная система	Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Windows 11 Pro (64-bit) (25H2) Windows 11 Enterprise LTSC 2024
ЦП	Intel Core Ultra 5 235 vPro Enterprise (5 ГГц) Intel Xeon W-2123 (3,6 ГГц) Intel Xeon W-2423 (2,1 ГГц)
ОЗУ	8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)
Свободное пространство на диске	Не менее 10 ГБ для односерверных систем Не менее 15 ГБ для систем Enterprise System
Сеть	Карта сетевого интерфейса 1 гигабит/с
Разрешение дисплея	Минимальное: 1280 x 1024 Максимальное: 3840 x 2160
Видеокарта	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX A2000 Nvidia Quadro RTX 4000 Nvidia Quadro P2200 Nvidia Quadro T600 Nvidia Quadro T1000 Nvidia T400 Nvidia A400 Nvidia A1000 Intel HD Graphics 630

Примечание. Privacy overlay и интеллектуальное слежение за человеком поддерживаются только с Nvidia серий T и A.

Сеть

Для достижения производительности, указанной в таблице ниже, между клиентом Operator Client и сервером Management Server необходимо сетевое соединение со скоростью передачи не менее 1 гигабит/с.

Замечание

Если в системе недостаточно сетевых ресурсов или наблюдается временное снижение производительности сети, время отклика на событие и время отображения тревоги могут увеличиваться.

Замечание

Список каналов связи и необходимых сетевых портов можно найти в руководстве по конфигурации BVMS.

(одноадресная передача) Максимальное количество рабочих станций, одновременно воспроизводящих изображение с одной и той же камеры	5
(Многоадресная рассылка) Максимальное количество рабочих станций, одновременно воспроизводящих изображение с одной и той же камеры	100
Время отклика на событие (при условии достаточной производительности сети с учетом полосы пропускания и задержки)	< 1 с
Время отображения тревоги (при условии достаточной производительности сети с учетом полосы пропускания и задержки), включая 1 область изображения в режиме реального времени, 1 область мгновенно воспроизводимого изображения и 1 область изображения карты.	< 2 с

Устройства хранения

Руководство по быстрому выбору систем хранения, которое также содержит устройства хранения, не принадлежащие , доступно по следующему адресу:
<http://www.boschsecurity.com/bvms>

устройство;	Серия
DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
DIVAR IP AiO	4000, 5000, 6000, 7000
DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
DIVAR AN	3000, 5000
DIVAR network	2000, 3000, 5000
DIVAR hybrid	3000, 5000

Другое оборудование

Тип	Устройство	Примечания
Декодер	VIDEOJET decoder 3000	нет
Декодер	VIDEOJET decoder 7000	нет
Декодер	VIDEOJET decoder 8000	Поддержка отображения с камер 4K
Декодер	VIDEOJET decoder 7513	Нет
Декодер	VIDEOJET decoder 7523	Нет

Тип	Устройство	Примечания
Декодер	VIDEOJET decoder 7533	Нет
Регистрационный считыватель карт доступа	MINITER 485	Нет
Последовательный вход	Werner Electronic DTP3N	нет
Панель охранной сигнализации	G-series B9512G 3.03.14, B5812G 3.03.14, B5512 3.03.14, B4512 3.03.14, B3512 3.03.14, B6512 3.03.14	Устройство автоматизации на охранных панелях должно быть настроено для работы в режиме 2.
Панель охранной сигнализации	D9412GV4 2.03.018, D7412GV4 2.03.018	Устанавливать исправление 3155464 для Microsoft Windows не следует
Видеостена	Barco Transform N series	Агент RCPPlus 0.9.5.0
Аналоговый матричный коммутатор	Allegiant Series	Микропрограмма версии 8.75 или выше, программное обеспечение Master Control Software версии 2.94
Мост ATM/POS	ATM/POS Bridge	Версия 1.10.00.12
Клавиатура	KBD-Universal XF	USB
Клавиатура	Intuikey	Последовательное подключение, микропрограмма версии 1.96
Цифровой ввод/вывод	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	нет
USB — последовательный порт	Belkin serial adapter F5U103VEA	нет
Ethernet — последовательный порт	Control DeviceMaster RTS 4-port	нет
Камера LPR	Tattile Vega Basic Tattile Vega Smart Tattile Vega1 Tattile Vega 11 Tattile Vega 33	нет

Информация для заказа

MBV-BPRO Базовая лицензия Professional

Комплект поставки включает лицензии на 8 камер, 5 рабочих станций, 5 клавиатур CCTV, 1 цифровой видеорегистратор, 1 панель охранной сигнализации, 8 резервных каналов записи, 8 каналов двойной записи и функции ATM/POS, Allegiant и OPC.

Номер заказа **MBV-BPRO**

MBV-XCHANPRO Лицензия расширения на кам/дек

Лицензия расширения на 1 канал кодера/декодера.

Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XCHANPRO**

MBV-XWSTPRO Лицензия расширения на раб. станцию

Лицензия расширения на 1 рабочую станцию (для каждой дополнительной рабочей станции необходима 1 лицензия).

Номер заказа **MBV-XWSTPRO**

MBV-X100WSTPRO Лицензия расширения на 100раб. станций

Лицензия расширения на 100 рабочих станций.

Номер заказа **MBV-X100WSTPRO**

MBV-FMAPPRO Лицензия на функцию онлайн-карты

Лицензия расширения для функции онлайн-карт.

Номер заказа **MBV-FMAPPRO**

MBV-FOBJPRO — лицензия на Advanced tracking suite

Лицензия расширения на Advanced tracking suite.

Номер заказа **MBV-FOBJPRO**

MBV-XDURPRO Лицензия расш. на камеру с дв. записью

Лицензия расширения на 1 канал кодера, используемый для двойной записи.

Номер заказа **MBV-XDURPRO**

MBV-XFOVPRO Лицензия расш. на канал резервного VRM

Лицензия расширения на 1 канал кодера, используемый с резервным диспетчером VRM.

Номер заказа **MBV-XFOVPRO**

MBV-XLPRPRO Лицензия расширения на LPR камеру

Лицензия расширения на 1 камеру LPR (Tattile). Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XLPRPRO**

MBV-XSITEPRO Лиц. на подкл 1 объекта (Unmanaged Site)

Лицензия расширения на 1 объект. Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XSITEPRO**

MBV-XSUBPRO Лицензия расш. на подсистему

Лицензия расширения на 1 подсистему. Закажите точное необходимое количество.

Номер заказа **MBV-XSUBPRO**

Дополнительное программное обеспечение**MBV-MPRO Лицензия SMA на MBV-BPRO, 1год**

Один год обслуживания базовой лицензии Professional Edition.

Номер заказа **MBV-MPRO**

MBV-MCHANPRO Лицензия SMA на MBV-XCHANPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии расширения каналов.

Номер заказа **MBV-MCHANPRO**

MBV-MWSTPRO Лицензия SMA на MBV-XWSTPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии расширения на рабочую станцию.

Номер заказа **MBV-MWSTPRO**

MBV-M100WSTPRO Лицензия SMA на MBV-X100WSTPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии расширения на рабочую станцию.

Номер заказа **MBV-M100WSTPRO**

MBV-MDURPRO Лицензия SMA на MBV-XDURPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии на расширение с диспетчером VRM с двойной записью.

Номер заказа **MBV-MDURPRO**

MBV-MFOVPRO Лицензия SMA на MBV-XFOVPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии на расширение с резервным диспетчером VRM.

Номер заказа **MBV-MFOVPRO**

MBV-MMAPPRO Лицензия SMA на MBV-FMAPPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии на функцию онлайн-карт.

Номер заказа **MBV-MMAPPRO**

MBV-MLPRPRO Лицензия SMA на MBV-XLPRPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии расширения камеры LPR (Tattile).

Номер заказа **MBV-MLPRPRO**

MBV-MOBJPRO Лицензия SMA на MBV-FOBJPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии на Advanced tracking suite.

Номер заказа **MBV-MOBJPRO**

MBV-MSITEPRO Лицензия SMA на MBV-XSITEPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии на расширение объекта.

Номер заказа **MBV-MSITEPRO**

MBV-MSUBPRO Лицензия SMA на MBV-XSUBPRO, 1год

Один год обслуживания лицензии на расширение подсистемы Enterprise.

Номер заказа **MBV-MSUBPRO**
