

CCSD-DS2 Kısa mikrofonlu toplantı cihazı

CCS 1000D



Toplantı Cihazları bir CCS 1000 D Dijital Toplantı Sistemi'nin Kontrol Ünitesine (CCSD-CU veya CCSD-CURD) papatya dizimi yapılandırmasında bağlanır. Tak ve kullan işlevi gerektiğinde sisteme kolaylıkla takılıp çıkarılabilmelerini sağlar. Gücün kapatılması veya sistemin yeniden başlatılması gerektiği için hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden yapılandırma yapılabilir. Katılımcılar mikrofonu doğru konuşarak görüşmeye katılabilir, dahili hoparlör veya (isteğe bağlı olarak) kulaklıklar üzerinden görüşmeleri dinleyebilirler.

İşlevler

Konuşulabilir göstergesi

Mikrofonun ne zaman aktif hale getirilebileceği, mikrofon düğmesinin üst kısmında beyaz bir konuşulabilir göstergesiyle belirtilir.

Konuşma talebi göstergesi

Bekleme listesine bir konuşma talebi eklendiği, mikrofon düğmesinin üst kısmında ve mikrofonun uç kısmında yeşil bir konuşma talebi göstergesiyle belirtilir. Konuşma talebi bekleme listesindeki ilk talep olduğunda göstergeler yeşil yanıp söner.

Esnek gövdeli mikrofon

Esnek gövdeli sabit mikrofon, kullanıcıya uygun şekilde kolaylıkla ayarlanabilir.

Ses seviyesi kontrolü bulunan dahili hoparlör

Optimum anlaşılabilirlik sağlamak için tüm Toplantı Cihazlarının hoparlör ses seviyeleri Kontrol Ünitesinden merkezi olarak kontrol edilir.

- ▶ Benzersiz patentli konuşulabilir göstergesi
- ▶ Hızlı bir şekilde kurulum ve yeniden konfigürasyon için tak ve kullan işlevselliği
- ▶ Kompakt, çekici ve ergonomik tasarım
- ▶ Katılımcı cihazı veya başkan cihazı olarak kolaylıkla yapılandırılabilir
- ▶ Cep telefonu parazitinden etkilenmez

Yüz yüze toplantı hissi

Hoparlör ve mikrofonun aynı anda açık olması sağlanarak gerçek bir yüz yüze toplantı hissi elde edilebilir.

Kulaklık soketi

3,5 mm (0,14 inç) dahili stereo kulaklık soketi, arka planda aşırı gürültü bulunan ortamlarda bile hoparlörün net bir şekilde duyulabilmesini sağlar.

Kulaklıklar için bütünleşik ses seviyesi kontrolü

Kulaklık ses düzeyi, maksimum rahatlık için Toplantı Cihazının yan kısmındaki döner ayar düğmesi ile ayarlanabilir. Kulaklıklardan mikrofonu akustik geri beslemeyi önlemek için web tarayıcısı arayüz uygulamasının bir seçeneği ayarlanarak, mikrofon aktif hale geldiğinde kulaklığın ses seviyesi otomatik olarak azaltılabilir.

GSM bağışıklığı

Cep telefonu parazitlerine karşı bağışıklık sayesinde net ve kesintisiz olarak görüşme yapılabilir.

Katılımcı veya başkan cihazı olarak yapılandırılabilir

Toplantı Cihazı hızlı bir şekilde başkan cihazı olarak yapılandırılabilir ve böylece toplantı sırasında kullanıcılardan biri başkan gibi davranabilir. Sistemin yeniden başlatılması gerekmez. Görüşme sırasında başkan, öncelik düğmesine basıp bu düğmeyi basılı tutarak tüm katılımcı mikrofonlarını devre dışı bırakabilir. Başkanın konuşmak üzere olduğunu bildirmek için bir sesli uyarı da verilir.

Kontroller ve Göstergeler

- Mikrofon düğmesi
- Mikrofon düğmesinin üst kısmındaki renk kodlu LED göstergesi şu durumları belirtmek içindir: mikrofon açık, konuşma talebi ve konuşulabilir
- Kulaklığın uç kısmında ışıklı halka gösterge
- Kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için cihazın yan kısmında döner ayar düğmesi
- Ağ adresini tekrar atamak için cihazın alt kısmında gömülü başlatma düğmesi
- Cihazı katılımcı veya başkan cihazı olarak yapılandırmak için Toplantı Cihazının tabanında yer alan gizli kayar düğme
- Sadece başkan yapılandırmasında: Ayrı bir mikrofon düğmesi ve "öncelik düğmesi"

Bağlantılar

- 1 adet 6 kutuplu yuvarlak dişi konnektör ve kilitleme oyuğu, Toplantı Cihazlarının geçişli bağlantısı için
- 1 adet 3,5 mm (0,14 inç) stereo kulaklık soketi, cihazın yan kısmında
- 1 adet 2 m (78,7 inç) kablo ve kablo kilidi bulunan 6 kutuplu yuvarlak erkek konnektör

Kurulum/yapılandırma notları

Tüm Toplantı Cihazları, bir dizi başkan düğmesiyle kolayca değiştirilebilen bir katılımcı mikrofon düğmesiyle birlikte teslim edilir Başkanın düğmeleri ve düğmeleri çıkarmak için özel bir araç ayrı olarak mevcuttur. Toplantı Cihazının yapılandırmasını tamamlamak için cihazın altında gömülü olarak bulunan kaydırılabilir açma/kapama anahtarı katılımcı konumundan başkan konumuna getirilmelidir. Bu, yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından kurulması, kullanılması ve bakım yapılması gereken profesyonel bir üründür.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Kısa mikrofonlu CCSD-DS2 Toplantı cihazı

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Güç tüketimi (W)	1.3 W
Frekans tepkisi (Hz)	30 Hz – 20,000 Hz (sistem elektrikli)

Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	< 0.5%
Sinyal-gürültü oranı (> belirtilen değer) (dBA)	93 dBA
Örnekleme hızı (kHz)	44.1 kHz
Yük empedansı (ohm) (kulaklık)	32 ohm - 1.000 ohm
Maksimum pik çıkış gücü (W) (hoparlör)	4 W

Akustik

Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (hoparlör)	72 dB SPL
Frekans tepkisi (Hz) (katılımcı hoparlörü)	200 Hz - 16.000 Hz (akustik)
Kutup modeli (mikrofon)	Kardioid
Frekans tepkisi (Hz) (katılımcı mikrofonu)	125 Hz - 15.000 Hz
Nominal akustik giriş seviyesi (dBSPL) (mikrofon)	85 dB SPL

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (mm) (mikrofonsuz)	50 mm x 150 mm x 132 mm
Boyutlar (Y x G x D) (inç) (mikrofonsuz)	2 in x 5.9 in x 5.2 in
Yükseklik (mm) (mikrofon yatay konumdayken)	120 mm
Yükseklik (inç) (mikrofon yatay konumdayken)	4,7 inç
Mikrofon gövde uzunluğu (mm)	310 mm
Mikrofon sap uzunluğu (inç)	12.2 in
Ağırlık (kg)	Yaklaşık 1 kg
Ağırlık (lb)	Yaklaşık 2.2 lb
Montaj tipi	Masa üstü (taşınabilir veya sabit)
Malzeme (üst)	Plastik (ABS) + Bilgisayar
Malzeme (taban)	Metal ZnAl4
Renk (RAL) (üst)	RAL 9017 Trafik siyahı
Renk (RAL) (taban)	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 35 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 95 °F

Depolama sıcaklığı (°C)	-40 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-40 °F – 158 °F
Taşıma sıcaklığı (°C)	-40 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-40 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 98%
Hava basıncı (hPa)	600 hPa – 1,100 hPa

Sipariş bilgileri

CCSD-DS2 Kısa mikrofonlu toplantı cihazı

CCS 1000 D Dijital Toplantı Sistemi için Toplantı Cihazı, kısa gövdeli sabit mikrofon ile birlikte sunulur, katılımcı cihazı veya başkan cihazı olarak yapılandırılabilir.

Sipariş numarası **CCSD-DS2 | Z.01X.002.506**

Aksesuarlar

CCSD-DCBCM CCSD-DCx/Dx2 için başkan butonları

Başkan modu için yedek öncelik ve mikrofon düğmeleri, CCSD-DCx ve CCSD-Dx2 toplantı cihazlarına uygundur. 10 çiftlik set.

Sipariş numarası **CCSD-DCBCM | F.01U.420.799**

DCN-DISCLM Kablo kelepçesi

Bir toplantı cihazını papatyaya diziminde bir sonrakine bağlamak için kablo kelepçesi (25 parça).

Sipariş numarası **DCN-DISCLM | F.01U.011.610**

