

## DCNM-MMDOCK Station d'accueil multimédia DICENTIS



Le DCNM-MMDOCK Multimedia docking est idéal pour les réunions nécessitant un maximum de fonctionnalités, de flexibilité et de contenu multimédia. L'appareil est conçu pour inclure tous les participants, avec des boutons tactiles prenant en charge le retour haptique et le braille. Toutes les fonctionnalités sont disponibles sur la base de l'appareil, ce qui garantit qu'une réunion peut se poursuivre même si les participants oublient leur tablette ou si la batterie des tablettes est déchargée. La station d'accueil DICENTIS Multimedia est conçue pour offrir aux utilisateurs la liberté de choisir leur écran. Les utilisateurs peuvent choisir une tablette de 10 à 14 pouces, qui peut être connectée au DCNM-MMDOCK. La position de la station d'accueil peut être réglée de 0° à 120° afin d'obtenir un angle de vision optimal. Si l'application Participant est installée sur la tablette et connectée au DCNM-MMDOCK via USB-C, les deux appareils seront appairés. La tablette peut également être rechargée rapidement lorsque la station d'accueil DICENTIS Multimedia est alimentée localement par un chargeur USB-C. Il est vivement recommandé d'alimenter en permanence la base de l'appareil localement afin de maximiser sa disponibilité. Le DCNM-MMDOCK est équipé de 6 microphones MEMS pouvant servir de microphone principal de réunion ou de microphone de secours. Pour une liberté d'installation maximale, le DCNM-MMDOCK peut être installé comme appareil de table ou encastré dans une table.

- ▶ Peut accueillir une tablette de 10 à 14 pouces et la recharger rapidement via USB-C
- ▶ Peut être associé à une tablette tierce
- ▶ Lecteur NFC intégré avec lecteur de carte
- ▶ Microphones MEMS intégrés pour une discrétion maximale et une liberté de parole optimale
- ▶ Haut-parleur et chambre acoustique intégrés

### Fonctions

#### General (Général)

- Fonctionnalités supplémentaires avec l'utilisation des licences Premium ou Ultimate uniquement.
  - Fonctionnalité d'identification.
  - Vote.
  - Sélectionnez la langue.

#### Commandes et voyants

- Boutons tactiles avec retour haptique pour le vote et la sélection de la langue.
- Indications en braille.
- Lecteur de carte NFC intégré avec logement pour carte.
- Microphones MEMS intégrés.
- Haut-parleur et chambre acoustique intégrés.
- Microphone enfichable.
- Bouton de microphone « marche/arrêt » ou « demande de prise de parole ».
- Bouton de microphone « muet » ou « priorité au président ».
- Voyants : Microphone en mode Activé, Demande de parole et Prise de parole possible.
- Bouton d'alimentation pour sortir le système de veille.

#### Interconnexions

- 1 câble USB-C pour connecter une tablette tierce.
- 1 prise USB-C pour connecter un chargeur USB-C afin d'alimenter localement et de recharger rapidement la tablette tierce .
- Prise pour microphone enfichable.

- 2 connexions compatibles RJ45 pour l'alimentation et la communication du système.
- Prise stéréo 3,5 mm pour des écouteurs, un microphone externe ou le microphone d'un casque.
- Installation plug-and-play à chaud.

### Remarques sur l'installation/la configuration

Ce produit professionnel doit être installé, utilisé et maintenu par des professionnels formés uniquement.

### Composants

| Quantité | Éléments inclus                |
|----------|--------------------------------|
| 1        | DCNM-MMDOCK Multimedia docking |

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée (Vcc)                                                                                                                                                                               | 48 VDC                                                                                                                 |
| PoE                                                                                                                                                                                                  | PoE+ IEEE 802.3at Type 2, Class 4                                                                                      |
| Consommation (W) (sans tablette ou avec tablette alimentée localement via le port USB-C de la base à l'aide d'un chargeur USB-C de 15 W ou plus, PD3.0 ou version ultérieure) (fortement recommandé) | 11 W                                                                                                                   |
| Consommation électrique (W) (avec tablette connectée, mais la base n'est pas alimentée localement via un chargeur USB-C)                                                                             | 18 W (maximum 7 W pour alimenter la tablette)<br>Remarque : certaines tablettes nécessitent une puissance plus élevée. |
| Réponse en fréquence (-3 dB) (Hz)                                                                                                                                                                    | 100 Hz – 20,000 Hz                                                                                                     |
| Distorsion harmonique totale + bruit (%)                                                                                                                                                             | 0.05%                                                                                                                  |
| Plage dynamique (dB)                                                                                                                                                                                 | 96 dB                                                                                                                  |
| Rapport Signal/Bruit ( > valeur indiquée) (dB)                                                                                                                                                       | 66 dB                                                                                                                  |
| Fréquence du lecteur NFC (MHz)                                                                                                                                                                       | 13,56 MHz                                                                                                              |

#### Audio inputs (Entrées audio)

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Niveau d'entrée acoustique nominal (dBSPL) (microphone) (selon la norme ISO22259 (IEC60914)) | 85 dB SPL  |
| Niveau d'entrée acoustique maximal (dBSPL) (microphone) (selon la norme ISO22259 (IEC60914)) | 115 dB SPL |
| Niveau d'entrée nominal (dBV) (Microphone externe)                                           | - 41 dBV   |
| Niveau d'entrée maximum (dBV) (Microphone externe)                                           | - 11 dBV   |

#### Sorties audio

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Niveau de sortie acoustique nominal (dBSPL) (haut-parleur) (@ 0,5 m) | 72 dB SPL |
| Niveau de sortie acoustique maximal (dBSPL) (haut-parleur)           | 87 dB SPL |
| Niveau de sortie nominal (dBV) (casque)                              | 0 dBV     |
| Niveau de sortie maximum (dBV) (casque)                              | 3 dBV     |

#### Mécanique

|                                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Type de montage                                                                | Monté-encastré; Plateau                           |
| Dimensions (H x L x P) (mm) (montage sur table avec station d'accueil ouverte) | 148 mm x 310 mm x 179 mm                          |
| Dimensions (H x L x P) (in) (montage sur table avec station d'accueil ouverte) | 5.83 in x 12.2 in x 7.05 in                       |
| Dimensions (H x L x P) (mm) (montage sur table avec station d'accueil fermée)  | 80 mm x 310 mm x 179 mm                           |
| Dimensions (H x L x P) (po) (montage sur table avec station d'accueil fermée)  | 3,15 po x 12,2 po x 7,05 po                       |
| Dimensions (H x L x P) (mm) (montage encastré avec station d'accueil ouverte)  | 107 mm x 310 mm x 179 mm                          |
| Dimensions (H x L x P) (po) (montage encastré avec station d'accueil ouverte)  | 4,2 po x 12,2 po x 7,05 po                        |
| Dimensions (H x L x P) (mm) (montage encastré avec station d'accueil fermée)   | 40 mm x 310 mm x 179 mm                           |
| Dimensions (H x L x P) (po) (montage encastré avec station d'accueil fermée)   | 1,57 in x 12,2 in x 7,05 in                       |
| Poids (kg)                                                                     | 2.2 kg                                            |
| Poids (lb)                                                                     | 4.85 lb                                           |
| Code couleur (RAL)                                                             | RAL 9017 Noir trafic<br>Gris perle clair RAL 9022 |

#### Caractéristiques environnementales

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement (°C)                         | 0 °C – 35 °C   |
| Température de fonctionnement (°F)                         | 32 °F – 95 °F  |
| Température de stockage (°C)                               | -20 °C – 60 °C |
| Température de stockage (°F)                               | -4 °F – 140 °F |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 5% – 90%       |

## Informations de commande

### DCNM-MMDOCK Station d'accueil multimédia

Poste multimédia conçu pour accueillir une tablette tierce.  
Numéro de commande **DCNM-MMDOCK | F.01U.425.491**

## Accessoires

### DCNM-CB02 Câble réseau système, 2m

2 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB02 | F.01U.416.429**

### DCNM-CB05 Câble réseau système, 5m

5 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB05 | F.01U.416.428**

### DCNM-CB10 Câble réseau système, 10m

10 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB10 | F.01U.416.427**

### DCNM-CB25 Câble réseau système, 25m

25 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB25 | F.01U.416.426**

### DCNM-CB250 Câble d'installation système, 250m

Câble de 250 m pour créer des câbles d'installation du système d'une longueur personnalisée. À utiliser avec DCNM-CBCON-I et DCNM-CBTK.

Numéro de commande **DCNM-CB250 | F.01U.416.425**

### HDP-SE Casque mono-oreillette

Écouteur unique léger avec câble de 1,2 m se terminant par une fiche mono jack à angle droit plaquée or de 3,5 mm.  
Ensemble de 10 pièces.

Numéro de commande **HDP-SE | F.01U.401.124**

### HDP-LW Casque léger

Casque léger, restitution sonore de grande qualité avec coussinets remplaçables. Ensemble de 10 pièces.

Numéro de commande **HDP-LW | F.01U.410.116**

### DCNM-MICLC Micro col de cygne long cardioïde

Microphone col de cygne long avec vis de verrouillage pour système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICLC | F.01U.435.632**

### DCNM-MICLWC Micro col de cygne long large cardioïde

Microphone col de cygne long avec vis de verrouillage pour système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICLWC | F.01U.435.634**

### DCNM-MICSC Microphones col de cygne court cardioïde

Microphone col de cygne court avec vis de verrouillage pour système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICSC | F.01U.435.631**

### DCNM-MICSWC Micro col de cygne court large cardioïde

Microphone col de cygne court avec vis de verrouillage pour système de conférence DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-MICSWC | F.01U.435.633**

## Services

### EWE-DCNMD-IW Ext gar 12mo poste multimédia

#### DICENTIS

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-DCNMD-IW | F.01U.348.756**



<https://www.keenfinity-group.com>