

DCNM-PS2 Switch de energia DICENTIS



O switch de alimentação é usado em combinação com o switch de alimentação de áudio para fornecer energia extra à rede DICENTIS. O switch Ethernet integrado conecta todos os dispositivos do sistema em uma rede e oferece suporte à conexão loop-through (em cadeia), que possibilita a conexão do dispositivo DICENTIS com outro dispositivo DICENTIS; mesmo o último dispositivo DICENTIS do loop pode ser conectado a um switch de alimentação (de áudio) para criar redundância de cabos. O switch de alimentação não tem controles de usuário e pode ser totalmente controlado de forma remota.

Funções



Controlos e indicadores

- Interruptor de alimentação na parte posterior para ligar o powering switch.
- LED na parte frontal para indicar: verde (ligado), âmbar (standby), intermitente (sem ligação ao sistema).
- LED na parte posterior para indicar: verde (disponibilidade de corrente em cada tomada de alimentação), vermelho (sobrecarga por tomada de alimentação).
- LED da rede Ethernet amarelo e âmbar para cada tomada.
- Tomadas com alimentação independentes; um curto-circuito numa tomada não influencia a outras tomadas.

- ▶ Sem configuração de rede
- ▶ Totalmente compatível com as normas Ethernet (IEEE802.3) e OMNEO
- ▶ Suporta ligações em cadeia com redundância de cablagem
- ▶ Modo standby para um desempenho ecológico

- Suporta troca em funcionamento ("hot-swap") e "ligar e utilizar" ("plug-and-play").

Interligações

- Entrada de fonte de alimentação de rede elétrica com intervalo automático.
- 1 tomada com Ethernet sem alimentação, compatível com RJ45.
- 3 tomadas com Ethernet com alimentação de alta potência (144 W), compatíveis com RJ45.
- 1 tomada com Ethernet com alimentação de baixa potência (15 W), compatível com RJ45.

Informação sobre regulamentação

Região	Conformidade normativa/marcas de qualidade	
Europa	CE	DECL EC DCM-PS2 F.01U.308.937
Global	DOC	EN ISO 22259:2021
Grã-Bretanha	UKCA	DECL UK DCM-PS2

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Switch de alimentação DCM-PS2 DICENTIS

Especificações técnicas

Elétrica

Tensão de entrada (VCA)	100 VAC – 240 VAC
-------------------------	-------------------

Frequência de potência	50 Hz; 60 Hz
Consumo de energia (W)	530 W
Fonte do sistema (VDC)	48 VCC
Fonte de alimentação total	3 x 144 W + 15 W

Mechanical

Tipo de montagem	Montado no rack; Tampo de mesa
Dimensões (A x L x P) (mm) para uso em bancada com pés:	92 mm x 440 mm x 400 mm
Dimensões (A x L x P) (pol) para uso em bancada com pés:	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
Dimensões (A x L x P) (mm) para uso em rack de 19 pol. com suportes	880 mm x 483 mm x 400 mm
Dimensões (A x L x P) (pol.) para uso em rack de 19 pol. com suportes	3,5 pol. x 19 pol. x 15,7 pol.
Em frente a suportes (mm)	40 mm
Em frente a suportes (pol.)	1,6 pol.
Atrás de suportes (mm)	360 mm
Atrás de suportes (pol.)	14,2 pol.
Peso (kg)	7.40 kg
Peso (lb)	16.31 lb
Cor (RAL)	RAL 9017 Preto tráfego

Environmental

Temperatura de funcionamento (°C)	0 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	32 °F – 113 °F
Temperatura de armazenamento (°C)	-20 °C – 70 °C
Temperatura de armazenamento (°F)	-4 °F – 158 °F
Temperatura de transporte (°C)	-20 °C – 70 °C

Temperatura de transporte (°F)	-4 °F – 158 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	5% – 96%

Informações sobre pedidos

DCNM-PS2 Switch de energia

Switch para prover alimentação adicional aos dispositivos DICENTIS, com switch Ethernet incorporado.

DCNM-LSYS é necessário.

Número do pedido **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Serviços

EWE-DCNMPS-IW Ext 12 m gar inter liga/desliga DICENTIS

Garantia estendida de 12 meses

Número do pedido **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**



<https://www.keenfinity-group.com>