

DCNM-PS2 Коммутатор и блок питания DICENTIS



Блок питания используется в сочетании со звуковым процессором для подачи дополнительного питания в сеть системы DICENTIS. Встроенный коммутатор Ethernet соединяет все устройства в системе в единую сеть и поддерживает сквозное подключение, которое позволяет подключить одно устройство DICENTIS к другому устройству DICENTIS; и даже последнее в цепи устройство DICENTIS можно подключить к звуковому процессору для создания резервируемых кабельных соединений.

Блок питания не имеет никаких элементов пользовательского управления и оснащен функцией полного дистанционного управления.

Функции



Элементы управления и индикаторы

- Выключатель питания на задней панели для подачи питания на блок питания.
- Светодиодный индикатор на передней панели может гореть зеленым светом (питание вкл.), желтым светом (режим ожидания) и может мигать (нет связи с системой).
- Светодиодный индикатор на задней панели может гореть зеленым светом (включение питания на каждом из запитанных разъемов) и красным светом (индикация перегрузки на каждом запитанном разьеме).
- Светодиодный индикатор Ethernet желтого и янтарного цвета для каждого разъема.

- ▶ Автоматическая настройка сети
- ▶ Полная совместимость со стандартами Ethernet (IEEE802.3) и OMNEO
- ▶ Поддержка сквозного подключения благодаря использованию резервируемых кабельных соединений
- ▶ Экологичный перевод в режим ожидания

- Разъемы с автономным питанием; короткое замыкание на одном разъеме не влияет на остальные разъемы.
- Поддержка горячего подключения.

Подключения

- Вход источника питания от сети с автоматическим отслеживанием диапазона.
- 1 разъем Ethernet без питания, совместимый с RJ45.
- 3 разъема Ethernet с питанием большой мощности (144 Вт), совместимые с RJ45.
- 1 разъем Ethernet с питанием малой мощности (15 Вт), совместимый с RJ45.

Нормативная информация

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937
Global	DOC	EN ISO 22259:2021
Великобритания	UKCA	DECL UK DCNM-PS2

Комплектация

Количество	Компонент
1	Аудиопроцессор DICENTIS DCNM-PS2

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока)	100 VAC – 240 VAC
-----------------------------------	-------------------

Частота сети	50 Hz; 60 Hz
Потребляемая мощность (Вт)	530 W
Питание системы (В пост. тока)	48 В пост. тока
Совокупная мощность источника питания	3 x 144 Вт + 15 Вт

Механические характеристики

Тип монтажа	Монтаж в стойку; Монтаж на столешницу
Размеры (В x Ш x Г) (мм) при настольном использовании, с ножками	92 mm x 440 mm x 400 mm
Размеры (В x Ш x Г) (дюйм) при настольном использовании, с ножками	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
Габариты (В x Ш x Г) (мм), при использовании в 19-дюймовой стойке, с креплением	880 мм x 483 мм x 400 мм
Габариты (В x Ш x Г) (дюйм.), при использовании в 19-дюймовой стойке, с креплением	3,5 дюйм. x 19 дюйм. x 15,7 дюйм.
Перед кронштейнами (мм)	40 мм
Перед кронштейнами (дюйм.)	1,6 дюйма
За кронштейнами (мм)	360 мм
За кронштейнами (дюйм.)	14,2 дюйма
Вес (кг)	7.40 kg
Вес (фунтов)	16.31 lb
Цвет (RAL)	RAL 9017 темно-черный

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	0 °C – 45 °C
Рабочая температура (°F)	32 °F – 113 °F
Температура хранения (°C)	-20 °C – 70 °C
Температура хранения (°F)	-4 °F – 158 °F

Температура при транспортировке (°C)	-20 °C – 70 °C
Температура при транспортировке (°F)	-4 °F – 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% – 96%

Информация для заказа

DCNM-PS2 Коммутатор и блок питания

Переключатель для подачи дополнительного питания на устройства DICENTIS, встроенный коммутатор Ethernet. Требуется DCNM-LSYS.

Номер заказа **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Сервисы

EWE-DCNMPS-IW Расш. гар. 12мес: выключ. пит.

DICENTIS

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**



<https://www.keenfinity-group.com>