

DCNM-PS2 供电交换机

DICENTIS



供电交换机可与音频供电交换机配合使用，从而为DICENTIS网络提供额外的电源。内置以太网交换机通过一个网络将系统中的所有设备连接在一起并支持手拉手连接，使您可以将DICENTIS设备连接到另一台DICENTIS设备；该交换机甚至可将环路中的最后一台DICENTIS设备连接到（音频）供电交换机以创建电缆冗余。音频供电交换机没有用户控件，可实现全面远程控制。

功能



控件和指示灯

- 背面电源开关可为供电交换机接通电源。
- 前面的LED指示灯显示：绿色（开机），琥珀色（待机），闪烁（未连接到系统）。
- 背面的LED指示灯显示：绿色（各电源插座上的电源连接），红色（各电源插座过载）。
- 各插孔的以太网LED指示灯（黄色和琥珀色）。
- 独立的电源插座；一个插座发生短路不会影响其它插座。
- 支持热插拔和即插即用。

互连

- 主电源自动量程输入。
- 1个不带电源的以太网插孔，与RJ45兼容。
- 3个高功率电源(144 W)以太网插孔，与RJ45兼容。

- ▶ 零网络配置
- ▶ 完全符合以太网(IEEE802.3)和OMNEO标准
- ▶ 支持电缆冗余环路连接
- ▶ 环保的待机模式

- 1个低功率电源(15 W)以太网插孔，与RJ45兼容。

监管信息

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL EC DCM-PS2 F.01U.308.937
全球	DOC	EN ISO 22259:2021
英国	UKCA	DECL UK DCM-PS2

随附部件

数量	组件
1	DCNM-PS2 DICENTIS供电交换机

技术指标

电气规格

输入电压(VAC)	100 VAC – 240 VAC
电源频率	50 Hz; 60 Hz
功耗(W)	530 W
系统电源(VDC)	48 VDC
总功率	3 x 144 W + 15 W

机械规格

安装类型	机架安装; 桌面
------	----------

尺寸(高x宽x深)(毫米) 桌面安装, 含支脚	92 mm x 440 mm x 400 mm
尺寸(高x宽x深)(英寸) 桌面安装, 含支脚	3.60 in x 17.30 in x 15.70 in
尺寸(高x宽x厚) (毫米) 19英寸机柜 安装, 含支架	880毫米 x 483毫米 x 400毫米
尺寸(高x宽x厚) (英寸) 19英寸机柜 安装, 含支架	3.5英寸 x 19英寸 x 15.7英寸
支架前面(毫米)	40毫米
支架前面(英寸)	1.6英寸
支架后面(毫米)	360毫米
支架后面(英寸)	14.2英寸
重量(千克)	7.40 kg
重量(磅)	16.31 lb
颜色(RAL)	RAL 9017交通黑

环境规格

工作温度(°C)	0 °C – 45 °C
工作温度(°F)	32 °F – 113 °F
存储温度(°C)	-20 °C – 70 °C
存储温度(°F)	-4 °F – 158 °F
运输温度(°C)	-20 °C – 70 °C
运输温度(°F)	-4 °F – 158 °F
工作相对湿度, 无冷凝(%)	5% – 96%

订购信息

DCNM-PS2 供电交换机

供电交换机用于向DICENTIS设备提供额外电源, 内置以太网交换机。

需配备DCNM-LSYS。

订单号 **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

服务

EWE-DCNMPS-IW DICENTIS电源开关12个月延保

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759**



<https://www.keenfinity-group.com>