

## DCNM-PS2 電源交換器

### DICENTIS



此電源交換器會搭配音訊電源交換器使用，為 DICENTIS 網路提供額外的電源。內建乙太網路交換器會在網路中將系統內的所有裝置連接在一起，並支援循環連接，所以能夠將 DICENTIS 裝置連接到另一個 DICENTIS 裝置；即便是迴路中的最後一個 DICENTIS 裝置也可以連接到 (音訊) 電源交換器，以建立纜線備援功能。此電源交換器無法控制使用者，而且可在遠端完全控制。

#### 功能



#### 控制項和指示燈

- 背面的主電源開關可為電源交換器開啟電源。
- 正面的 LED 會顯示：綠色 (電源開啟)、琥珀色 (待命)、閃爍 (未連接到系統)。
- 背面的 LED 會顯示：綠色 (每個供電插座都有電源可用)、紅色 (每個供電插座過載)。
- 乙太網路 LED 會針對每個插座顯示黃色和琥珀色。
- 獨立供電插座；某個插座發生短路並不會影響其他插座。
- 支援帶電隨插即用。

#### 互連

- 主電源自動調整範圍輸入。
- 1 個乙太網路插座 (沒有電源)，與 RJ45 相容。

- ▶ 零網路設置
- ▶ 完全與乙太網路 (IEEE802.3) 和 OMNEO 標準相容
- ▶ 支援循環連接，並包含纜線備援功能
- ▶ 環保的待命模式

- 3 個乙太網路插座 (提供 144 W 的高電源)，與 RJ45 相容。
- 1 個乙太網路插座 (提供 15 W 的低電源)，與 RJ45 相容。

#### 監管信息

| 地區 | 符合法規/品質標章 |                                |
|----|-----------|--------------------------------|
| 歐洲 | CE        | DECL EC DCNM-PS2 F.01U.308.937 |
| 全球 | DOC       | EN ISO 22259:2021              |
| 英國 | UKCA      | DECL UK DCNM-PS2               |

#### 內附零件

| 數量 | 元件                      |
|----|-------------------------|
| 1  | DCNM-PS2 DICENTIS 電源交換器 |

#### 技術規格

##### 電氣

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 輸入電壓 (VAC) | 100 VAC – 240 VAC |
| 電力頻率       | 50 Hz; 60 Hz      |
| 功率消耗 (W)   | 530 W             |
| 系統供應 (VDC) | 48 VDC            |
| 總電源        | 3 x 144 W + 15 W  |

**機械**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 安裝類型                              | 機架安裝; 桌上型                     |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) 可於桌面上使用 (含腳座) | 92 mm x 440 mm x 400 mm       |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) 可於桌面上使用 (含腳座)  | 3.60 in x 17.30 in x 15.70 in |
| 尺寸 (H x W D) (公釐) 用於 19" 機架, 帶支架  | 880 公釐 x 483 公釐 x 400 公釐      |
| 尺寸 (H x W D) (吋) 用於 19" 機架, 帶支架   | 3.5 吋 x 19 吋 x 15.7 吋         |
| 托架前面 (公釐)                         | 40 公釐                         |
| 托架前面 (吋)                          | 1.6 吋                         |
| 托架後面 (公釐)                         | 360 公釐                        |
| 托架後面 (吋)                          | 14.2 吋                        |
| 重量 (kg)                           | 7.40 kg                       |
| 重量 (lb)                           | 16.31 lb                      |
| 顏色 (RAL)                          | RAL 9017 交通黑                  |

**環境**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 操作溫度 (°C)        | 0 °C – 45 °C   |
| 操作溫度 (°F)        | 32 °F – 113 °F |
| 儲存溫度 (°C)        | -20 °C – 70 °C |
| 儲存溫度 (°F)        | -4 °F – 158 °F |
| 運輸溫度 (°C)        | -20 °C – 70 °C |
| 運輸溫度 (°F)        | -4 °F – 158 °F |
| 操作相對濕度 (非冷凝) (%) | 5% – 96%       |

**訂購資訊****DCNM-PS2 電源交換器**

為 DICENTIS 裝置提供額外電源的交換器, 內建乙太網路交換器。

需要 DCMN-LSYS。

訂單號碼 DCMN-PS2 | F.01U.308.937

**服務**

EWE-DCNMPS-IW 12 個月保固期延長 DICENTIS 電源開關

12 個月保固延長

訂單號碼 EWE-DCNMPS-IW | F.01U.348.759



<https://www.keenfinity-group.com>