

DCNM-WCH05 Charger untuk 5x unit baterai

DICENTIS



Pengisi Daya ini dapat mengisi daya hingga 5 Unit Baterai (DCNM-WLIION). Status pengisian daya dari setiap Unit Baterai akan ditampilkan pada masing-masing indikator LED kapasitas daya. Unit Baterai dapat dibiarkan terpasang pada Pengisi Daya setelah daya terisi penuh. Hal ini tidak akan mempengaruhi tingkat pengisian daya dan masa pakai Unit Baterai. Pengisi Daya ditujukan untuk pemasangan di dinding. Soket catu daya listrik loop-through memungkinkan jumlah maksimal pengisi daya disambungkan dalam rangkaian sehingga dapat berbagi stopkontak catu daya listrik yang sama:

- Maksimal 2 pengisi daya dapat disambungkan dalam rangkaian untuk kawasan 100-127 Vac, 50-60 Hertz pada 10A.
- Maksimal 5 pengisi daya dapat disambungkan dalam rangkaian untuk kawasan 220-240 Vac, 50-60 Hertz pada 10A.

Fungsi

Kontrol dan indikator

- Lima indikator LED kapasitas pengisian daya masing-masing Unit Baterai.
- Indikator LED catu daya listrik menyala/mati.

Interkoneksi

- Soket catu daya listrik.
- Soket catu daya listrik loop-through.
- Konektor pengisian daya unit baterai.

Catatan pemasangan/konfigurasi

Ini adalah produk profesional yang harus dipasang, digunakan, dan dipelihara hanya oleh profesional terlatih.

- ▶ Pengisian daya secara bersama-sama hingga 5 Unit Baterai
- ▶ Indikator kapasitas pengisian daya masing-masing Unit Baterai
- ▶ Mengisi daya dari kondisi kosong dalam kurun waktu kurang dari 3 jam
- ▶ Catu daya rentang otomatis, 100–240 Vac
- ▶ Konektor catu daya listrik loop-through

Komponen disertakan

Kuantitas	Komponen
1	DCNM-WCH05 Pengisi Daya untuk 5 Unit Baterai
1	Kabel daya EU
1	Kabel daya US

Spesifikasi teknis

Listrik

Tegangan input (VAC)	100 VAC – 240 VAC
Frekuensi daya	50 Hz; 60 Hz
Konsumsi daya (W)	300 W

Mekanis

Dimensi (T x P x L) (mm)	340 mm x 195 mm x 82 mm
Dimensi (T x P x L) (inci)	13.40 in x 7.60 in x 3.20 in
Bobot (g) (tanpa baterai)	1,800 g
Bobot (lb) (tanpa baterai)	3.97 lb
Warna (RAL)	RAL 9017 Hitam lalu lintas

Lingkungan

Suhu pengoperasian (°C)	5 °C – 45 °C
Suhu pengoperasian (°F)	41 °F – 113 °F
Suhu penyimpanan (°C)	-20 °C – 70 °C
Suhu penyimpanan (°F)	-4 °F – 158 °F
Kelembapan relatif pengoperasian, tanpa kondensasi (%)	5% – 95%

Informasi pemesanan**Pengisi Daya DICENTIS untuk 5 Baterai**

Pengisi daya untuk pengisian daya hingga 5 Unit Baterai (DCNM-WLIION). Warna hitam aspal: RAL 9017.

Nomor pemesanan **DCNM-WCH05 | F.01U.298.809**
F.01U.400.589 F.01U.429.667

Servis

EWE-DCNCHR-IW perpanjangan garansi 12 bulan

Pengisi Daya DICENTIS 5 Baterai

Perpanjangan garansi 12 bulan

Nomor pemesanan **EWE-DCNCHR-IW**



<https://www.boschsecurity.com>