



**BOSCH**  
Invented for life

## DCN-FVU フラッシュ投票ユニット



- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン ( IF デザイン賞受賞 )
- ▶ 議会投票、数および評価尺度の入力が可能
- ▶ 設置が容易
- ▶ **DCN** ネットワークに直接ループスルー接続
- ▶ 投票機能だけが必要な席に経済的なソリューション

このユニットでは、出席登録と 6 種類の投票 ( 議会投票、オーディエンスの反応、多項選択、意見調査、評価および賛成/反対投票 ) が可能です。

黄色の LED 確認インジケータは、ユーザーに出席の表明、投票、投票内容登録確認を促すために使用されます。

青色の LED ユニットアクティブインジケータは、システムが正常に稼働していることを示します。ユニットが通信障害を検出すると、この青色の LED が点滅します。

投票ユニットとエンドキャップの組み合わせは非常にスタイリッシュなデザインなので、最新型と従来型のどちらのデザインのミーティングルームにも調和します。

DCN ネットワークケーブルに直接接続できるので、投票機能だけが必要な席のための経済的なソリューションを実現できます。

- 一つのユニットアクティブインジケータ。青色の LED は、システムが正常に稼働していることを示します。この青色の LED は、ユニットが通信障害を検出すると点滅します。

背面

- 一つの de-init/init ボタン

接続部

- 1m(39.4in) DCN ケーブル ( 成形 6 極円形雄コネクタで終端 )
- 1m(39.4in)DCN ケーブル ( 成形 6 極円形雄コネクタで終端 )、DCN ネットワークへのループスルー接続用

注意 使用しない出力ケーブルは、LBB4118/00 終端プラグで終端させる必要があります。

### 技術仕様

機構

マウント

厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むか、周囲に DCN-FCOUP カプリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込みます。

寸法 ( H x W x D )

40 x 100 x 82 mm  
( 1.57 x 3.94 x 3.23 in )

重量

250 g ( 0.55 lb )

色

シルバー ( RAL 9022 )

### 機能

コントロールおよびインジケータ

前面

- 5 個の投票ボタンと黄色の確認インジケータ。これらはユーザーに出席していることを示すように促したり、投票を促したり、投票した内容の登録確認を促します。ボタンとインジケータは、次のように機能します。
  - 出席、はい ( + )、いいえ ( - )、棄権 ( x ) ( 出席登録、議会で投票、賛成 / 反対 )
  - 数 : 1 ~ 5 ( 多項目選択または意見調査、評価 )
  - 評価尺度 : --、-、0、+、++ ( オーディエンスの反応 )

### オーダー情報

**DCN-FVU** フラッシュ投票ユニット  
DCN ネットワークへのダイレクトルー  
プスルー接続、フラッシュマウント、  
シルバー

**DCN-FVU**

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
Fax: +31 40 2577 330  
emea.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Asia-Pacific:**  
Bosch Security Systems Pte Ltd  
38C Jalan Pemimpin  
Singapore 577180  
Phone: +65 6319 3450  
Fax: +65 6319 3499  
apr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Represented by**