
DCN-MR Software Meeting Recorder

www.boschsecurity.com





- Registrazione nei formati audio PCM/WAV, WMA o MP3
- ► Traccia stereo utilizzabile per la registrazione bilingue
- Possibilità di aggiungere i nomi degli oratori al file audio
- ► Condivisione in rete dei file audio

Il Meeting recorder può essere utilizzato insieme ai sistemi wireless DCN, DCN Next Generation o CCS 900.

DCN-MR Meeting Recorder è un software che offre funzioni di registrazione e riproduzione per riunioni e conferenze.

La registrazione viene memorizzata sul disco rigido del computer nel formato PCM/WAV, WMA o MP3.

Funzioni

Registrazione

Tale software è in grado di registrare su due canali audio analogici. Nella maggior parte dei casi, un canale audio è sufficiente per registrare la lingua di comunicazione Tuttavia, in alcune applicazioni (ad esempio quelle bilingue) può essere indicata la registrazione simultanea su due canali.

Aggiunta dei nomi degli oratori

È possibile aggiungere il nome dell'oratore corrente al file audio, durante o dopo la riunione. Tale operazione può essere effettuata manualmente o automaticamente. Nel primo caso, è sufficiente fare doppio clic sul nome dei delegati nell'elenco. Nel secondo caso occorre che il software DCN-MR sia combinato con l'unità di controllo DCN². Per aggiungere automaticamente il nome degli oratori, è

necessario che i nomi dei delegati siano assegnati ad un numero di microfono. È inoltre possibile includere nel file audio ulteriori informazioni sulla conferenza, ad esempio l'ordine del giorno o le note della riunione. ² Richiesti anche l'Open interface LBB 4187/00 o lo streaming di dati delle riunioni DCN-SWSMD

Riproduzione

I file registrati possono essere riprodotti per l'ascolto o la trascrizione. Durante la riproduzione del file audio, è possibile visualizzare il nome dell'oratore (se disponibile) ed informazioni sull'orario in una finestra dell'editor di testo. Nel caso di due sorgenti audio, queste vengono registrate come un singolo file stereo. Quando il cursore di bilanciamento è completamente spostato a sinistra (o destra), durante la riproduzione si udirà solo il canale sinistro (o destro). Quando il cursore di bilanciamento si trova in posizione intermedia, è possibile udire entrambi i canali audio (stereo); questa posizione è ideale per le applicazioni di formazione degli interpreti.

Trascrizione

Meeting Recorder consente di effettuare trascrizioni; tuttavia esiste un modulo di trascrizione DCN (DCN-MRT) opzionale specifico per questa funzione. Il software DCN-MRT è identico al software DCN-MR, ma senza la funzione di registrazione.

Agevola il controllo durante la trascrizione: comandi di avvio, interruzione, avanzamento e riavvolgimento veloce; è disponibile una pedaliera di trascrizione opzionale (DCN-MRFP).

Facilità di utilizzo

Nonostante le numerose e potenti funzionalità, il software risulta estremamente semplice da utilizzare. L'intuitiva interfaccia grafica utente è suddivisa in sezioni dedicate alla registrazione, riproduzione, visualizzazione ed ai file.

Note di installazione/configurazione

Installazione

Il software Meeting Recorder DCN-MR è fornito su DVD e può essere installato su uno o più computer. Il software è progettato per l'uso su una rete di computer. Ciò consente, ad esempio, di installare Meeting Recorder accanto all'unità centrale DCN mentre la memorizzazione dei file viene effettuata in parallelo su un server, mediante la rete. I responsabili della trascrizione possono accedere ai file sul server dai loro computer attraverso la rete.

Licenza

La licenza del software Meeting Recorder viene applicata per mezzo del dongle USB. Il software può essere installato su uno o più computer. Basta collegare il dongle USB e il software è pronto per l'utilizzo con le licenze applicabili. Questo sistema è molto flessibile e richiede sforzo e costi minimi. A scopo dimostrativo, è possibile utilizzare il software DCN-MR per eseguire registrazioni o riproduzioni di massimo cinque minuti senza dongle.

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Software Meeting Recorder DCN-MR su DVD
1	Dongle USB (blu)

Specifiche tecniche

Formati di registrazione	(velocità di campionamento max)
	WMA (128 kbps)
	PCM/WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Piattaforma di sistema	Windows 7 Home Premium (32 e 64 bit) o versione successiva oppure Windows Vista Home Premium (32 o 64 bit) o versione successiva

Informazioni per l'ordinazione

DCN-MR Software Meeting Recorder

Applicazione per registrazione riunione DCN Next Generation.

Numero ordine DCN-MR

Accessori

DCN-MRT Modulo SW trascrizione Meeting Recorder

Modulo di trascrizione della registrazione riunione DCN Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-MR o CCS-CURD.

Numero ordine DCN-MRT

DCN-MRFP Pedaliera per DCN-MR

Pedaliera di trascrizione della registrazione riunione DCN Next Generation. Da utilizzare con il modulo DCN-MR o DCN-MRT.

Numero ordine DCN-MRFP

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 emea.securitysystems@bosch.com emea.boschsecurity.com

Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com