


BOSCH

Innovación para tu vida

DCN FMIC Panel de conexión de micrófonos



- ▶ **Diseño elegante y moderno (galardón IF)**
- ▶ **Control del nivel de salida del selector de canales**

El panel de conexión de micrófonos conecta el micrófono DCN-MIC a una de las entradas de audio de la interfaz de delegado doble (DCN-DDI).

El panel de conexión de micrófonos también cuenta con una salida que controla el nivel de salida del selector de canales. Esto significa que cuando el micrófono está activo, se reduce el nivel de salida del selector de canales para evitar la retroalimentación acústica.

Funciones básicas

Interconexiones

- Cable de 2 m terminado con un enchufe tipo DIN 262° de ocho patillas
- Conector para controlar la reducción del nivel de salida del selector de canales (enchufe AMP173977-2)

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a presión en panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCN-FCOUP y embellecedores de extremos DCN-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Altura x anchura x profundidad)	40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 pulg.)
Peso	10 g (0,10 lb)
Color	Plata (RAL 9022)

Información sobre pedidos

DCN FMIC Panel de conexión de micrófonos **DCN-FMIC**
 montaje empotrado, plata, el micrófono se pide por separado

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by