

**BOSCH**

Innovación para tu vida

DCN FPRIOB Panel de prioridad



- Diseño elegante y moderno (galardón IF)
- Botón de activación/desactivación de prioridad
- Indicador rojo de micrófono encendido

El panel de prioridad está conectado a la interfaz de delegado doble (DCN-DDI) en una de las entradas de control RJ11.

Información sobre pedidos

DCN FPRIOB Panel de prioridad

Montaje empotrado, plata

DCN-FPRIOB

Funciones básicas

Controles e indicadores

- Un botón de control de micrófono
- El anillo alrededor del botón en rojo indica que la prioridad está activa.

Interconexiones

- Dos conectores RJ11, uno para la conexión a la interfaz de delegado doble DCN-DDI y una para las conexiones en bucle

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Montaje	Montaje a presión en panel de metal con un grosor de 2 mm o en combinación con anclajes DCN-FCOUP y embellecedores de extremos DCN-FEC en cualquier entorno.
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	40 x 50 x 50 mm (1,57 x 1,97 x 1,97 pulg.)
Peso	200 g (0,44 libras)
Color	Plata (RAL 9022)

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by